

Istruzioni operative inserire il proprio Codice ATECO  
Misuratore Fiscale Ditronetwork  
con firmware aggiornato a 8.0 o 4.2.3 XML7.0

**PROCEDURA PER MACCHINE UPGRADATE SIMPLE IDEAL QUADRA  
MATRICOLE 2CMQP, 45MHD, 2CMID, 2CMQU , 2CMXS  
(VERSIONI SENZA PORTE USB LATO CONNETTORI POSTI SUL RETRO O INCAVO SUL FONDO)**

Per procedere con l'inserimento del codice ATECO procedere così:

Digitare nel seguente ordine

PREMERE <b>4</b> POI <b>CHIAVE</b>	SUL DISPLAY COMPARE	<i>CHIAVE P</i>
DIGITARE <b>24</b> POI <b>SUBTOTALE</b>	SUL DISPLAY COMPARE	<i>OPZIONI RT</i>
PREMERE 4 VOLTE IL TASTO <b>TOTALE/CONTANTE</b>	SUL DISPLAY COMPARE	<i>CODICE ATECO</i>
DIGITARE IL CODICE ATECO AD ESEMPIO <b>434242</b>		
PREMERE IL TASTO <b>TOTALE/CONTANTE</b>	SUL DISPLAY COMPARE	<i>INVIO AUTOM. Z</i>
PREMERE IL TASTO <b>CREDITO/FINE</b> 2 VOLTE	SUL DISPLAY COMPARE	<i>CHIAVE P</i>
		VIENE STAMPATO UNO SCONTRINO
PREMERE <b>1</b> POI <b>CHIAVE</b>	SUL DISPLAY COMPARE	<i>CHIAVE REG</i>

**PROCEDURA PER MACCHINE RT NATIVE IT-K, I-DEAL RT, I-T, IT-ONE  
MATRICOLE 2CIFL, 2CIDE, 2CITP  
(VERSIONE CON 2 PORTE USB (UNA MICRO USB) LATO CONNETTORI POSTI SUL RETRO O INCAVO SUL FONDO)**

Per procedere con l'inserimento del codice ATECO procedere così:

Digitare nel seguente ordine

PREMERE <b>4</b> POI <b>CHIAVE</b>	SUL DISPLAY COMPARE	<i>CHIAVE P</i>
DIGITARE <b>897</b> POI <b>TOTALE</b>	SUL DISPLAY COMPARE	<i>ATECO ATT.1</i>
DIGITARE IL CODICE ATECO AD ESEMPIO <b>434242</b>	SUL DISPLAY COMPARE	<i>43.42.42</i>
PREMERE IL TASTO <b>TOTALE/CONTANTE</b>	SUL DISPLAY COMPARE	<i>CHIAVE P</i>
		VIENE STAMPATO UNO SCONTRINO
PREMERE <b>1</b> POI <b>CHIAVE</b>	SUL DISPLAY COMPARE	<i>CHIAVE REG</i>